



ET1

22 125 ₺

● Cobalt Blue

- Переменное напряжение: 220 В
- Номинальный ток: 3 А
- Время работы без дозаправки: 6,0 ч
- Емкость топливного бака: 4,0 л

Исключительно компактный и простой в эксплуатации генератор ET1. Несмотря на небольшие размеры и массу, 2-тактный двигатель выдает более чем достаточную мощность. Агрегат не сложно транспортировать при необходимости.

Двигатель

Рабочий объем
63 куб. см

Тип стартера
Ручной

Генератор

Тип двигателя
2-тактный

Частота
50 Гц

Номинальная выходная мощность переменного тока
650 ВА

Макс. выходная мощность переменного тока
780 ВА

Переменное напряжение
220 В

Номинальный ток
3 А

Розетка постоянного тока
12 / 8 В/А

Фазы
Однофазный

Время работы без дозаправки
6,0 ч

Габариты

Общая длина
367 мм

Общая ширина
312 мм

Общая высота
375 мм

Масса (кг)
19 кг

Емкость топливного бака
4,0 л

Уровень шума на расстоянии 7 м
57,0 дБ (А)

Преимущества

- Бесщеточный генератор
- 2-х тактный двигатель с лепестковым клапаном.
Компактность и простота механизма
- Автоматический выключатель выполнен без плавкой вставки и предназначен для защиты электросхемы от перегрузки по току
- Ручка для переноски